

## SecurSCAN Fast Gate Z8 METAL DETECTOR A SINGOLO PANNELLO

**Fast Gate Z8** è un dispositivo per il controllo automatico delle persone tramite **singola antenna multidimensionale**.

Ideale per il Pre Screening in zone ad **alto flusso di transito**, può rilevare tutte le **tipologie di metallo** presenti sotto gli indumenti delle persone o trasportati all'interno di borse, valigie e trolley. La sua sensibilità consente l'individuazione di **armi di qualsiasi dimensione**, ma più tipicamente è utilizzato per scoprire armi di **mass shooting**, come fucili d'assalto, armi di grosso calibro e **ordigni IED**.

Grazie alla sua **semplicità di installazione** e di configurazione può essere rapidamente spostato e riposizionato dove necessario, ed è **pronto all'uso in pochi secondi**.

FastGate Z8 è ideale come **presidio ad alta sicurezza** di aree aperte al pubblico, con **grande affluenza in ingresso**.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ideale per luoghi ad elevato flusso di transito.

Rivela armi di mass shooting, come fucili d'assalto.

Rileva ordigni IED.

Pronto all'uso, rapido posizionamento.

Possibilità di utilizzo a singola o a doppia antenna.

### SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni:	200x43 cm. (AxP)
Peso:	20 kg.
Alimentazione:	AC90V-240V 50-60Hz
Consumo energetico:	12W
Frequenza operativa:	1-50 bande
Temperatura operativa:	da -20 a +65°C
Precisione di rilevazione:	sensibilità max $\geq 10$ gr (metallo)

### CERTIFICAZIONI

Implementation GB15210-2003 Walk Through Metal Detector standard

Enterprise through ISO9001:2008 quality management system certification

Enterprise through OHSAS1 8001 occupational health certification

Enterprise through ISO14001 environmental management certification

Products through the EU CE certification



# SecurSCAN Fast Gate Z8

## METAL DETECTOR A SINGOLO PANNELLO

SecurSCAN Fast Gate Z8 è un metal detector monoantenna con 8 distinte zone di rilevazione. Ogni area può essere singolarmente regolata con sensibilità da 0 a 255 ed è presente segnalazione luminosa con led ad alta intensità sul bordo della struttura.

SecurSCAN Fast Gate Z8 può operare H24 collegato direttamente alla linea elettrica, oppure tramite batterie ricaricabili, che ne garantiscono una autonomia di oltre 8 ore.

Il consumo nominale è di circa 12 Watt, consentendo un importante risparmio energetico rispetto ai metal detector convenzionali.

SecurSCAN Fast Gate Z8 può operare come sistema indipendente oppure possono essere installati più apparati in linea per creare una grande barriera di Pre Checking.

SecurSCAN Fast Gate Z8 pesa solo 20 kg e può facilmente essere spostato da un singolo operatore.

Inoltre può lavorare anche in ambiente molto caldi (oltre 50°C) o molto freddi (fino a -20°C)

Consente differenti modalità operative, con rilevazione a destra e sinistra oppure solo da uno dei due lati ed è dotato di contatore di passaggi.

